



Мебельная компания

Схема сборки изделия  
Прихожая «Денвер»  
Шкаф 2х створчатый  
2150\*800\*380





	комплектация			
1	С	Боковина	2150*355	2 шт.
2	С	полка	270*350	3 шт.
3	С	вязка	768*355	3 шт.
4	С	вязка	480*355	1 шт.
5	С	ящик	140*334	2 шт.
6	С	ящик	140*742	1 шт.
7	С	Перегородка	1806*355	1 шт.
8	С	планка	480*200	1 шт.
9	С	цоколь	100*768	1 шт.
10		ДВП	2045*264	3 шт.
11		ЛДВП	345*722	1 шт.
12	Б	фасад	220*796	1 шт.
13	Б	фасад	1820*396	2 шт.
	фурнитура			
	Еврошуруп			28 шт.
	Брус соединительный 2045мм			2 шт.
	подпятник			4 шт.
	Штанга 320 мм			1 шт.
	Направляющая 350			1 шт.
	эксцентрик			4 шт.
	Шуруп 3,5*20			4 шт.
	Шуруп 3,5*16			34 шт.
	Ручка K8447-160 мм			4 шт.
	Шурупы к ручкам 20			8 шт.
	Шайба			8 шт.
	Гвозди			70 шт.
	Евроключ			1 шт.
	Заглушка			16 шт.
	Петля накладная			6 шт.
	полкодержатель			12 шт.

К детали 1 гвоздями прибить подпятники и шурупами 3,5\*16 привернуть направляющий колесом вперед. Еврошурупами скрепить детали 1,3,4,7,8 и 9.


**Внимание!!!** Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

Предварительно измерив диагональ гвоздями прибить ДВП к тыльной стороне конструкции. Шурупами 3,5\*20 привернуть выдвижную штангу к детали 4.



Шурупами привернуть петли к детали 13 и установить фасады на корпус шкафа в готовые наметки.

Вставить в готовые отверстия в деталях 1 и 7 полкодержатели и установить полки 2.



Еврошурупами скрепить детали 6 и 5 в пропил установить ЛДВП. В готовые отверстия в детали 12 ввернуть эксцентрики и скрепить с корпусом


ящика замками. Привернуть шурупами 3,5\*16 к нижней части ящика направляющий колесом назад. Вкатить ящик в корпус шкафа.



В готовые отверстия привернуть ручки.


Установить заглушки на видимые еврошурупы.

Отрегулировать фасады регулировочными болтами.

Схема установки и регулировки петли



	Дата выпуска – 2021 год Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России.		
Изготовитель <b>ООО «МКТ»</b> ИНН 5835130030	Прихожая «Денвер» Шкаф 2х створчатый		
Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2		Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д- RU.MH33.B.00309/19 от 13.12.2019	



Вырезать и приклеить